

初期接続(ペアリング)

本機とスマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイス(以下端末と記載します)を初めて接続する場合はクイックマニュアルをご覧ください。

[クイックマニュアル](#)

自動接続

本機は一度ペアリングした端末が通信範囲内にあり、通信可能な状態の場合は自動で接続をします。自動接続モードの間は秒針が45秒の位置で停止します。

本機と端末の接続解除

※ペアリング解除ではありません。

接続を解除するには、端末のBluetoothをOFFにするか、専用アプリを終了してください。

本機と端末の接続が解除されると、ウォッチの機能針が「OFF」のアイコンを指し、本機が振動してお知らせします。

ペアリング解除・リセット

どうしても接続できない場合や、本機や端末に動作不良が生じた場合、機種変更をした場合等は、全てのペアリング情報の解除及び、本機のリセットを行ってください。

ペアリングの解除にはアプリ、端末、ウォッチのそれぞれで操作が必要になります。

〈アプリのペアリング情報を削除する〉

- ①アプリの画面右上にある「**?**」アイコンをタップ。
- ②「**ウォッチと接続できない場合**」をタップ。
- ③「**1.アプリのペアリング情報を削除する**」をタップして完了。

※iOSの場合、一部のバージョン、機種で「1.アプリのペアリング情報を削除する」をタップした後、ウエイトカーソルがまわり続ける場合があります。ウエイトカーソルがまわり続けている状態でも、「アプリのペアリング情報を削除する」は30秒ほどで問題なく完了いたしますので、30秒たっても表示が変わらない場合は、一度アプリを終了していただき、再度立ち上げてください。

※「1.アプリのペアリング情報を削除する」を押した後、何も起こらずに元の画面に戻る場合は、既にペアリング情報が削除されている状態です。



〈端末のペアリング情報削除する〉


- ①端末の「設定」>「Bluetooth」をタップ。
- ②デバイスから“9ZR0”を削除するとペアリング解除。

※詳細な操作方法は端末の取扱説明書等をご覧ください。

〈ウォッチをリセットする〉

- ①本機の10時側の側面にある、リセットボタンを爪楊枝などの細いもので押す。
- ②時刻合わせを行う。

※操作方法は「時刻合わせ」のページをご覧ください。



! 接続ができない場合や接続が切断されてしまう場合にご確認ください。

◆通信範囲外の可能性があります。

本機と端末との接続可能距離は最大で3m程度です。壁などの遮蔽物があると通信電波が遮られて、より狭くなる可能性があります。

◆近くに他のスマートウォッチや端末があり電波の受信状況が悪い可能性があります。

通信状況の良い場所でご使用ください。

◆専用アプリを終了している可能性があります。

専用アプリを完全に終了してしまうと本機との通信は切断されます。常に開いている状態または端末のバックグラウンドで開いている状態にしてください。

◆端末のBluetoothが「OFF」になっている可能性があります。

接続するには端末のBluetoothを「ON」にしてください。

◆端末の電源がOFFになっている可能性があります。

接続するには、電源をONにしてください。

◆節電モードになっている可能性があります。

節電モードを設定すると、設定した時間内は自動で端末との接続を切断します。接続するには、専用アプリを開いて節電モードを解除してください。

◆電池残量が少なくなっている可能性があります。

本機は電池残量が少なくなると秒針が2秒に1回の駆動となります。これ以降はパワーセーブモードとなり、Bluetooth接続ができなくなります。接続するには電池交換を行ってください。